

Mini-converter

LUMANTEK®



/ BAT-3HS /



BAT-3HS (HDMI to HD-SDI)

루먼텍의 미니컨버터 BAT-3HS는 HDMI 신호를 SDI 신호로 변환해주는 컨버터 입니다.

Product Overview

BAT-3HS는 일반적으로 많이 사용하는 HDMI 신호를 좀 더 전문적인 SDI 신호로 변환 시 열화 없는 최고의 화질을 제공합니다.
또한 낮은 발열량으로 장시간 장비 사용시에도 고장 없이 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.

Base Unit Features

- HDMI 새 HD-SDI
- Rack에 장착 가능한 Bracket
- 다양한 해상도 지원
- 별도의 Analog Audio를 별도의 SDI Embedded Audio로 Muxing 기능
- DC 7V ~ 15V의 전원 입력
- 3W의 저전력 설계
- 최대 200m 전송거리

입출력 포트 확인

HDMI

AUDIO (L/R)
Analog



Dip Switch 설정 방법



Luminance Range

UP - 16~235 (어두움)
DOWN - 0~255 (밝음)



UP - Analog Audio 사용
DOWN - HDMI 내장 Audio 사용

` **Resolution**

- 720(1440) x 576i@50 // 720(1440) x 480i@59.94/60
- 1280 x 720p@50 // 1280 x 720p@59.94/60
- 1920 x 1080i@50 // 1920 x 1080i@59.94/60
- 1920 x 1080p@23.94/24 // 1920 x 1080p@25 // 1920 x 1080p@29.97/30
- 1920 x 1080p@50p // 1920 x 1080p@59.94/60

` **SPEC**

- 비디오 입력 : HDMI v1.4 지원
HDMI 표준 A타입 Connector
- 출력 : HD,SD,3G-SDI, 2 x BNC
SMPTE - 259 / 272 / 274 / 292 / 296 / 299 / 424 / 425 **SDI 입력**
- 오디오 출력 : 2채널 (L / R) RCA Type (DIP Switch로 선택 사용)